



LUPUSEC - STATUSANZEIGE

Art. 12101

EAN: 4260195433786

- Zeigt den Zustand Ihres Alarmsystems an (scharf / home / unscharf)
- Batteriebetrieben und einfach über Klebepads zu installieren
- Sehen Sie auf einen Blick den Status Ihrer Alarmanlage
- Für die Innen- und Außenmontage

LUPUSEC - Statusanzeige



Die Statusanzeige für Ihre Alarmzentrale

Die LUPUSEC- Statusanzeige informiert Sie am gewünschten Ort über den Status Ihrer Alarmzentrale. Ist diese scharf geschaltet, blinkt die LED auf der Vorderseite des batteriebetriebenen Sensors grün. Ein Alarm wird rot blinkend dargestellt und im Deaktivierten Zustand ist die LED aus.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrerelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer SmartHome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



TECHNISCHE DATEN

Maße	ca. 73,93 x 45,8 x 22 mm (BxHxT)
Gewicht	ca. 0,03 kg
Empfangsstärke	-101dBm
Sensortyp	LED-Anzeige (rot/grün)
Sabotageüberwachung	Nein
Statusüberwachung durch die Zentrale	Ja
Stromversorgung	3V lithium Batterie CR123A
Batterielebensdauer im Schnitt	2 Jahre
Arbeitstemperatur	-10°C bis 45°C
Funkfrequenz	2.4 GHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Kommunikationsweise	ZigBee S
Schutzklasse	IPX4
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1 Plus, XT2 Plus, XT3

LIEFERUMFANG

Statusanzeige	Batterien
Handbuch	

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

